

# Bose ControlCenter CC-1D/CC-2D/CC-3D

## digital zone controllers

### 製品概要

ControlCenterデジタルゾーンコントローラーは、Bose CSP/ControlSpace ESP/ControlSpace EXサウンドプロセッサの音量調節とソースの切り替えを可能にする、ウォールマウントコントローラー。PoE給電により、Ethernetベースのネットワークで複数のプロセッサを同時に使用できます。音量とソースのLEDインジケータを搭載しており、カラーはブラックまたはホワイトの2色展開。北米、ヨーロッパ、日本の各地域ごとのギャングボックスに対応した仕様があります。

### 主な特長

**用途に応じた3つのモデル** - 音量調節ができるシンプルなCC-1D、音量調節とA/Bソースを切り替え可能なCC-2D、音量調節とA/B/C/Dソースを切り替え可能なCC-3D

**使いやすいインターフェース** - 音量調節(つまみを回す)、ソースの切り替え(つまみを押す)、ミュート(つまみを押したままにする)の、シンプルな操作感。音量とソースはLEDインジケータで表示されます

**目立たない、シンプルなデザイン** - 2つのカラーと各地域に対応するモデルにより、どんな空間にもシームレスに溶け込みます

**ネットワークとPoE給電に対応** - EthernetネットワークとPoE給電により、専用配線や外部電源が不要

**柔軟な設定** - ソフトウェアで個々の音量範囲とソースを振り分けでき、また、Bose CSPやControlSpace ESP、ControlSpace EXを使った大規模なシステムでは複数のユニットの同時使用も可能

**カスタムラベル** - 様々な目的に合わせて利用できるラベルシールが各コントローラーに付属

**地域対応モデル** - 各モデルごとに、3つの地域仕様に対応したサブモデルを提供。異なるサイズのギャングボックスに対応。北米と日本のモデルは一般的に使われるDecoraウォールプレートカバー(付属していません)と合わせて使用できるデザイン。ヨーロッパ向けモデル(86 mm)はプレートが付属。

Bose CSP/ControlSpace ESP/ControlSpace EXサウンドプロセッサ、PowerMatchネットワークアンプに対応



CC-1D (NA)

CC-2D (EU)

CC-3D (JP)

### 技術仕様

端子	Ethernetポート(RJ-45) x 1
電源	PoE (Power-over-Ethernet) スイッチが必要
動作温度	0°C~40°C
最大同時使用数	最大16ユニット (Bose CSP)、最大32ユニット (ControlSpace EX/ESPプロセッサ)

### 製品コード

#### ControlSpace CC-1D

US-120V	808461-0110 (ブラック)
US-120V	808461-0210 (ホワイト)
EU-230V	808461-2110 (ブラック)
EU-230V	808461-2210 (ホワイト)
JP-100V	808461-3110 (ブラック)
JP-100V	808461-3210 (ホワイト)

#### ControlSpace CC-2D

US-120V	808928-0110 (ブラック)
US-120V	808928-0210 (ホワイト)
EU-230V	808928-2110 (ブラック)
EU-230V	808928-2210 (ホワイト)
JP-100V	808928-3110 (ブラック)
JP-100V	808928-3210 (ホワイト)


#### ControlSpace CC-3D

US-120V	808930-0110 (ブラック)
US-120V	808930-0210 (ホワイト)
EU-230V	808930-2110 (ブラック)
EU-230V	808930-2210 (ホワイト)
JP-100V	808930-3110 (ブラック)
JP-100V	808930-3210 (ホワイト)

# Bose ControlCenter CC-1D/CC-2D/CC-3D

## digital controllers


### CC-1D、EU/JP/US




Front View




Right View  
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SID




Front View



Right View  
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SID




Front View




Right View  
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SID


### CC-2D、EU/JP/US




Front View




Right View  
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SID




Front View



Right View  
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SID




FRONT VIEW



RIGHT VIEW  
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SID


### CC-3D、EU/JP/US




Front View




Right View  
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SID




FRONT VIEW



RIGHT VIEW  
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SID



FRONT VIEW



RIGHT VIEW  
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SID

仕様および設置についての詳細は、PRO.BOSE.COMを参照してください。仕様は予告なしに変更される場合があります。01/2019